


# Gigaset SL910 / SL910A / SL910H

Software Gigaset Quick Sync x per ambiente Windows/Mac

Gigaset



reddot design award  
winner 2011



## IL CORDLESS CHE PRENDE LE DISTANZE, APPENA NATO MA CON GIÀ 160 ANNI DI ESPERIENZA

- ☺ **Primo cordless** con interfaccia utente touch screen, l'uso è intuitivo, dinamico e divertente
- ☺ **Primo cordless** con ampio display capacitivo da 3.2" che assicura grande precisione
- ☺ **Primo cordless** con display TFT-VA per una perfetta leggibilità da ogni angolazione; Risoluzione HVGA (320 x 480 pixel)
- ☺ **Primo cordless con display in tecnologia AM-OLED** caratterizzata da basso consumo, ottimo contrasto, brillantezza dei colori
- ☺ **Primo cordless** con interfaccia LAN per aggiornamento periodico ed automatico via WEB del firmware della base
- ☺ **USB e Bluetooth 2.0** nei cordless Gigaset per collegare cuffia e PC o altri apparati dati (PDA, cellulare) in modo semplice veloce
- ☺ Software freeware Gigaset Quick Sync completamente rinnovato, aggiornabile via Internet (vedere dettagli) per:
  - ✓ Mantenere costantemente aggiornato il portatile all'ultima versione software disponibile
  - ✓ Sincronizzare i contatti del portatile con PC in ambiente Windows e Mac
  - ✓ Attivare la modalità telefonica con CTI per visualizzare le chiamate entranti sul PC e chiamare dai contatti di Outlook
  - ✓ Caricare nell'archivio Media-Pool del portatile (circa 8M), fino a **214 file audio** di un minuto della vostra musica preferita da usare come suonerie personali e/o fino a **244 foto** (le vostre preferite) o immagini (ad es. lo stemma della vostra squadra del cuore) per l'uso come screensaver fisso o come **Cornice Digitale** con le foto dei vostri ricordi più belli lì sul display davanti a voi e fino ad ulteriori **244 foto-clip** da associare ai contatti in rubrica per vedere la foto di chi chiama e di chi state chiamando voi.
- ☺ Rubrica per 500 contatti: fino a 8 numeri per contatto (per max 4.000 numeri) e foto del chiamante per max 244 contatti
- ☺ Viva voce Full Duplex di qualità Hi-Fi
- ☺ Sistema Gigaset Green Home di 2a generazione ad alta efficienza energetica e zero radiazioni (vedere dettagli)
- ☺ Accessorio L410 collegabile per rispondere con unico grosso tasto e conversare in v.v. senza interrompere le attività in corso
- ☺ Segreteria telefonica (SL910A): 55 min, alta qualità della voce; (vedere dettagli)

## GIGASET E' MADE IN GERMANY : DESIGN - PROGETTAZIONE - PRODUZIONE - QUALITA' - RISPETTO DELL'AMBIENTE

Per ogni informazioni e supporto è disponibile il Servizio Clienti Gigaset: **199.15.11.15**

- Fabbrica certificata TUV: ISO 9001 (Sistema Qualità) e ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)
- Conforme alle Direttive Europee: CE (R&TTE), RAEE, RoHS, Batterie, ErP (Ecodesign), Reach, ove applicabili
- La dichiarazione di conformità CE 0682 è redatta in ottemperanza al sistema di "Garanzia Qualità Totale" ed è disponibile su [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs) oppure può essere richiesta al Servizio Clienti
- QUALITA' GARANTITA dal marchio GIGASET-MADE IN GERMANY e dal numero del NOTIFY BODY accanto al MARCHIO CE

Gigaset **Remedia**  
PASSIONE PER L'AMBIENTE

Eco-contributo: RAEE / Pile ed accumulatori

assolto ove dovuto

Communications Italia

N. Iscrizione Registro : **IT0801000000060** / IT09060P00000028

Versione: 26-10-2011

CE 0682

### Protocolli, Norme, Connettività

- **Norme internazionali:** DECT-GAP-CLIP-CNIP-HSP-HDSP  
TBR 10, TBR 22, TBR 38, ES 203 021, MWI (ETS 300 778-1),
  - **Connessione su linea telefonica:**
    - ✓ Analogica pubbliche (RTG) in Italia,
    - ✓ ADSL previa interposizione di apposito filtro/splitter
    - ✓ VoIP via Router dotato di interfaccia VoIP interna e presa FXS
    - ✓ ISDN via borchia NT1 Plus con interfaccia analogica
  - **Base con presa Ethernet:** collegando la base ad un router su linea ADSL è possibile scaricare gratuitamente ogni nuovo aggiornamento firmware appena si rende disponibile
  - **Configurazione a max equipaggiamento: fino a 6 portatili** (uno o più portatili possono essere sostituiti da Gigaset L410)
  - **Portatile Gigaset SL910H è registrabile su 4 basi** con scelta automatica della base migliore
- \*: alcuni dei servizi descritti nella presente scheda tecnica necessitano di apposito abbonamento con il vostro operatore telefonico e che la rete dell'operatore stesso li supporti

### Portata, Dimensioni, Autonomia

- **Portata:** fino a 50/300 m; (interno/esterno) ampliabile collegando uno o più Gigaset Repeater
- **Autonomia:** In stand-by / In conversazione : 200 h / 14 h
- **Dati meccanici:**
  - ✓ **Portatile:**
    - dimensioni:** 134 x 58 x 16,5 mm
    - peso:** 140 / 162 g (senza/con batteria)
  - ✓ **Base Gigaset SL910 / SL910A**
    - dimensioni:** 105 x 132 x 46 mm
    - peso:** 232 g (alimentatore ed accessori di linea inclusi)
  - ✓ **Caricabatterie:**
    - dimensioni:** 33 x 74 x 57 mm
    - peso:** 138 g (alimentatore incluso)
- **Confezione completa SL910 / SL910A - SL910H**
  - peso:** 800 g - 550 g
  - dimensioni:** 248 x 186 x 88 mm - **Peso:** 800 g
  - confezioni singole per pallet:** n. 114

### BLUETOOTH® e Profili supportati

- Il portatile Gigaset SL910H è un dispositivo **Bluetooth® di classe 2** con il quale è possibile comunicare senza fili fino ad una distanza di 10 m per:
- ✓ **l'uso dell'auricolare** senza fili Gigaset ZX600
  - ✓ **trasferire voci dalla rubrica** del cellulare a quella del portatile Gigaset SL910H e viceversa
  - ✓ **interfacciarsi con altri dispositivi Bluetooth** (PC, palmari ecc) dotati degli stessi profili
- Profili supportati: Vivavoce/Handsfree (HFP), Auricolare/Headset (HSP), Data/Seriale (SSP)**

### Modello / Identificazione EAN / Colore (Steel grey)

| Gigaset          | EAN            | Codice di prodotto |
|------------------|----------------|--------------------|
| ➤ <b>SL910:</b>  | 4250366 821849 | S30852-H2300-K101  |
| ➤ <b>SL910A:</b> | 4250366 821856 | S30852-H2320-K101  |
| ➤ <b>SL910H:</b> | 4250366 821900 | S30852-H2370-R101  |

### Servizi principali

- **Comfort d'uso: trascina, seleziona, fai tutto con un dito**
- ✓ **Esclusivo display da 3,2"** touchscreen capacitivo, tecnologia **AM-OLED** (Active Matrix - Organic Light Emitting Diode)
- ✓ **Uso semplificato** tramite 3 pagine nelle quali si può navigare semplicemente facendole scorrere con un dito
- ❖ **Pagina di selezione:** da qui si seleziona tramite la comoda tastiera touch, dalla rubrica, si fanno chiamate dirette, chiamate tra interni o si apre il registro delle chiamate
- ❖ **Pagina personalizzata:** in questa pagina è possibile trascinare **fino a max 18** icone con i servizi d'uso più frequente o i numeri di frequente consultazione per chiamare con "un tocco"; se nel contatto in rubrica è stata inserita la foto apparirà anche nella pagina personale
- ❖ **Pagina eventi/messaggi:** da questa pagina è possibile accedere direttamente al registro delle chiamate, alla segreteria telefonica o ai messaggi in segreteria di rete.
- ✓ **Configurazione semplificata** tramite :
  - 2 pagine nelle quali sono disponibili le icone relative alle applicazioni, impostazioni e/o configurazioni del sistema che vengono attivate con un dito tramite i comodi "interruttori o rotelle virtuali"
  - configurazioni rapide come prefissi e lingua del menu (28) che si attivano automaticamente scegliendo il paese d'uso
- ✓ **Segnalazione della chiamata** sia acustica che visiva anche con magnifica foto del chiamante che appare sul display unitamente a nome e numero
- ✓ **MWI - Indicazione chiamate perse e nuovi messaggi\***
- ✓ **Set completo di icone** ad indicare la modalità d'uso
- **Screensaver** con orologio oppure con foto personali a scelta attivabili anche in modalità **cornice digitale** sul display
- **Servizio "solleva e parla":** se il portatile è in carica è possibile rispondere alla chiamata semplicemente sollevandolo senza premere alcun tasto
- **Selezione facilitata di numeri telefonici**
  - ✓ toccando semplicemente l'icona o foto, se associata al contatto in rubrica (fino a 18) che può essere trascinata nella pagina personalizzabile
  - ✓ tramite la grande tastiera touch (che può essere, a scelta, solo numerica, numerica con tasti R e P) o alfanumerica
  - ✓ con comodo accesso dalla pagina di selezione o dalla pagina eventi al registro delle chiamate (tutte), fatte (20), ricevute e perse (20)\*, i nuovi eventi sono segnalati sul display.
- **Visualizzazione del numero e del nome (se presente in rubrica) del chiamante\* oltre a data ed ora della chiamata**
- **Base del sistema predisposta anche per fissaggio a parte**

### Servizi principali

- **Visualizzazione della durata della conversazione**
- **Ampia rubrica per 500 contatti** con struttura biglietto da visita v-card. Complessivamente la rubrica può contenere **fino 4.000 numeri**. Ogni contatto può contenere cognome, nome, foto della persona (fino a 244), fino ad 8 numeri telefonici (ognuno dei quali può essere definito come "casa, ufficio, cellulare". Uno tra gli 8 viene definito prioritario per la chiamata rapida, una suoneria VIP (con una melodia pre-caricata o installata da voi fino a max 214 file audio) ed un evento (appuntamento, ricorrenza...)
- **Servizio CLIP\*, CNIP\*, Foto CLIP\*** per riconoscere chi chiama
  - ✓ Visualizzazione sul display del numero\*
  - ✓ Visualizzazione nome del chiamante se presente in rubrica
  - ✓ E' possibile riconoscere chi chiama anche associando ad ogni singolo contatto:
    - la relativa foto (fino a max 244), foto che voi stessi potete caricare nel telefono tramite PC e Gigaset QuickSync, foto che apparirà sul display alla ricezione della chiamata.
    - delle melodie personali (fino a max 214) in funzione della loro lunghezza), melodie che voi stessi potete caricare tramite PC ed il software freeware Gigaset QuickSync
- **Organiser** con:
  - ✓ **calendario** nel quale impostare fino a 100 appuntamenti o promemoria per le ricorrenze relative ai contatti in rubrica
  - ✓ **Sveglia** personalizzabile con
    - **scelta dei giorni** della settimana nei quali l'allarme deve suonare (tutti o solo alcuni, es. non di sabato e/o domenica)
    - **snooze**, quando l'allarme suona è possibile disattivarlo temporaneamente con un tocco e farlo ripetere dopo 5 min.
  - ✓ segnalazione **eventi scaduti** (ricorrenze, appuntamenti ...)
- **Ricerca dei portatili** premendo il solo tasto sulla base
- **Blocco tastiera** (non protetto da PIN) per evitare pressioni involontarie dei tasti
- **Room Monitor** (o sorveglianza bimbo), **si assicura al bimbo un sonno tranquillo**; in caso di chiamata il telefono nella sua camera non squillerà e contemporaneamente potete **controllarne il riposo** mentre state sbrigando le faccende domestiche. Se il bimbo dovesse piangere il vostro portatile o il vostro telefono cellulare o comunque il telefono il cui numero (anche del vicino di casa) avete impostato squillerà.
- **Gigaset L410**: con questo accessorio chi è in difficoltà nel rispondere a causa dei piccoli tasti dei cordless oppure chi ha la necessità di continuare a lavorare ma nello stesso tempo poter conversare liberamente troverà questo vivavoce e il suo grande tastone di risposta di grande utilità

### Funzioni tecniche per servizi di rete e per PABX

- Selezione: multifrequenza, decadica, mista, postselezione
- Tastiera numerica oppure con tasti R+P oppure alfanumerica
- Tasto R (flash) temporizzabile tra 80/800 msec.
- Inserimento Pause temporizzabili

### Servizi non disturbare\* : "privacy e tranquillità"

- **Servizi per salvaguardare privacy e tranquillità**: questa gamma di servizi che la famiglia dell'esclusivo touch-screen Gigaset SL910 mette a disposizione trova applicazioni, anche molto diverse tra loro, utilizzabili in ambiente domestico e professionale. Ognuno individuerà senz'altro l'uso che più si addice alle proprie necessità.
- ✓ **In una determinata fascia oraria a vostra scelta potete impostare il telefono affinché non squilli a meno che le chiamate non provengano da persone alle quali voi stessi desiderate rispondere**. Tutte le altre chiamate verranno segnalate solo visivamente e memorizzate nella lista delle chiamate perse ed i messaggi registrati in segreteria (con SL910A) cosicché, quando lo desiderate, possiate sapere chi vi ha chiamato ad esempio:
  - **in ufficio**: dovete gestire una riunione importante senza interruzioni con l'eccezione di chiamate "VIP". Attivate la fascia oraria della riunione e, salvo che non vi chiamino le persone indicate da voi come VIP (clienti importanti, il vostro capo, familiari in difficoltà...), il telefono non squillerà
  - **a casa**: attivando la fascia oraria notturna il telefono squillerà solo se vi chiamano i figli o i genitori anziani così ad esempio non verrete disturbati da **telefonate moleste o da telefonate a scopo pubblicitario e per ricerche di mercato o peggio ancora per stalking**.
- ✓ **Se la chiamata è anonima** (il numero/nome del chiamante non appare sul display) **è possibile impostando questo servizio non far squillare il telefono**

\* è necessario aver sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP (invio del numero del chiamante) con il proprio operatore telefonico

### Caratteristiche Audio del portatile SL910H

- La qualità audio delle nuove suonerie polifoniche prende le distanze da qualunque altro cordless tradizionale**
- **Audio con suono limpido e brillante**
- **Eccezionale Vivavoce di qualità Full-duplex**
- **Possibilità di scegliere tra 4 profili audio** per adattare al meglio la qualità della conversazione all'ambiente dove si svolge (**equalizzatore**)
- Le melodie polifoniche pre-caricate, subito disponibili, sono solo un esempio di cosa potete ottenere installando le vostre suonerie preferite tramite il PC, suonerie personali come ad esempio un pezzo dell'inno della vostra squadra del cuore o della vostra canzone preferita (*purché non protette da copyright*)
- Suoneria regolabile tra 5 livelli di volume + crescendo + suoneria spenta
- Funzione **Vibracall**
- 5 livelli di volume sia del ricevitore che del viva voce
- Toni di conferma e tono di avviso di batterie scariche
- Bluetooth per cuffia auricolare wireless Gigaset ZX600

## Rispetto dell'ambiente con Gigaset ECO-GREEN

### ❖ **Esclusivo sistema Green Home Gigaset di 2° generazione ad alta efficienza energetica :**

- ✓ **Bassissimo consumo** di corrente, risparmio del 60% con alimentatore **Energy saving**
- ✓ **Onde radio azzerate** in stand-by (ECO+ abilitato), **ridotte** (fino all' 80%) **con ottima qualità della voce in conversazione**
- ✓ **Onde radio ridotte dell'80%** a fronte di una copertura di 25-150 m (ECO), distanza sufficiente per un funzionamento ottimale nella gran parte delle abitazioni e dei piccoli uffici
- ✓ Onde radio modulate automaticamente (-80% se non si raggiunge la massima distanza del portatile dalla base)
- ✓ **Controllo elettronico della carica delle batterie ricaricabili** per assicurarne lunga vita ed autonomia

## Servizi via USB o Bluetooth e Gigaset QuickSync

❖ **La nuova ed esclusiva base di Gigaset SL910, l'unica, tra i cordless analogici dotata di porta LAN**, se collegata ad un router e quindi ad Internet può essere aggiornata gratuitamente con un semplice tocco del display. Quando si rende disponibile un nuovo firmware appare un avviso sul display, da quel momento potrete eseguire l'aggiornamento subito o quando lo desiderate

❖ **Driver USB certificato WHQL** (Windows Hardware Quality Lab) per assicurarne la totale compatibilità

**Inoltre con il freeware Quick Sync di Gigaset è possibile:**

- **Scaricare, gratuitamente, via Internet le nuove versioni del software Gigaset QuickSync stesso o gli aggiornamenti per il portatile in modo da disporre sempre dei nuovi servizi.**
- **Sincronizzare i contatti del portatile con Microsoft Outlook 2010, Outlook Express, Vista**
- **Modalità Telefonica CTI:** per visualizzare sul PC le chiamate entranti, rispondere ed effettuare chiamate da Outlook
- **Caricare via PC le foto dei vostri amici/corrispondenti** (fino a 244) nei comuni formati JPEG, BMP...) per far apparire la loro foto sul display\* quando vi chiamano
- **Caricare via PC immagini (non protette da copyright), ad esempio lo stemma della vostra squadra del cuore o le foto dei luoghi o persone a voi più care;** potrete così visualizzarle sul display come screensaver fisso o in **modalità Cornice digitale** (fino a **244 magnifiche foto** che si alternano a tempo sul display)
- **Caricare via PC le suonerie preferite** (fino a **214 file audio non protetti da copyright**) nei formati audio WMA, MP3, WAV...); durante il download la musica viene convertita in formato G722 per assicurare altissima qualità di riproduzione

## Requisiti software:

**Download gratuito ed informazioni sempre aggiornate sui requisiti software che il vostro PC deve possedere per supportare le nuove versioni di Gigaset QuickSync sono disponibili su:**

[www.gigaset.it](http://www.gigaset.it) - CustomerService - Download - Software

## Segreteria telefonica (solo SL910A)

- Tempo di registrazione: **fino a 55 minuti**
- Nuovi messaggi visualizzati sulla pagina messaggi del display
- Data e ora di arrivo e registrazione dei messaggi
- Risponditore, alternabile a tempo con la segreteria
- Funzione di trasferimento immediato della chiamata alla segreteria telefonica mediante la pressione di un solo tasto
- Filtro messaggi: possibilità di ascoltare il messaggio in registrazione e, se desiderato, rispondere al chiamante
- Registrazione della conversazione
- Servizio salva scatti (per risparmiare ascoltando da remoto)
- Ascolto dei messaggi da portatile e da remoto
- Funzione skip-back per riascoltare gli ultimi 5 secondi del messaggio (es. per riascoltare un numero di telefono)
- RegISTRAZIONI protette in mancanza di corrente

## Funzionalità con più portatili SL910H

- 2 conversazioni contemporanee: una gratuita tra 2 interni ed una tra un interno ed un esterno (con almeno 3 portatili)
- Chiamata tra interni selettiva (squilla il singolo portatile) o collettiva (squillano tutti)
- Chiamata entrante dall'esterno collettiva (squillano tutti) e successivo trasferimento selettivo ad uno specifico portatile
- Possibilità di differenziare il ring tra le chiamate interne (da altri portatili collegati alla base) e quelle esterne
- **Messa in attesa** della conversazione o Mute bidirezionale: **con e senza musica di cortesia in linea**, non si sente e non si viene sentiti dall'interlocutore che sentirà però una musica di cortesia (se attivata)
- Conferenza tra due portatili (o L410) interni ed un esterno (*servizio gratuito, abbonamento con operatore non richiesto*)
- Trasferimento di singolo numero o di tutta la rubrica tra portatili Gigaset SL910H o compatibili con il servizio

## Contenuto della confezione

- Portatile Gigaset SL910H
- Stazione base Gigaset SL910 o SL910A (*no in SL910H*)
- Supporto carica-batterie con alimentatore
- 1 batteria 3,7V, Li-Ion ricaricabile da 1000 mAh
- Manuale utente,
- Alimentatore per sistema base Gigaset SL910 o SL910A
- Cavo di linea (*no in SL910H*)

## Accessori opzionali

- Portatile aggiuntivo SL910H (*necessario per sfruttare al meglio i servizi offerti da questo completo sistema cordless*); *tutti gli altri portatili Gigaset e DECT-GAP garantiscono i servizi telefonici base*
- Gigaset L410: CLIP DECT vivavoce con tastone di risposta
- Gigaset Repeater per estendere la copertura base-portatili
- Gigaset ZX600: cuffia auricolare Bluetooth
- Software QuickSync (aggiornamento **gratuito** via Internet)
- I piccoli accessori (caricabatteria ecc) possono essere ordinati online su [www.gigaset.it](http://www.gigaset.it) - Customer Service - Acquisto accessori