

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



**A400**



NESSUNA  
RADIAZIONE\*



RISPARMIO  
ENERGETICO



**A400A**

## CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ☺ Il display grafico bianco e nero è illuminato ambra, è ampio 1,7" (96x64 pixel) per una visione nitida
- ☺ Ad ogni base si possono registrare/associare fino a 4 portatili Gigaset - DECT-GAP
- ☺ Audio e viva voce soddisfano i requisiti di qualità Gigaset HSP® (High Sound Performance)
- ☺ La rubrica è capace di contenere fino a 80 contatti con numero e nome
- ☺ La chiamata è facilitata per non sbagliare più il numero: la tastiera è di alta qualità, sensibile ed ergonomica, i tasti sono grandi e ben distanziati e, sull'ampio display, durante la selezione, i numeri appaiono ingranditi
- ☺ La segreteria telefonica digitale (A400A) assicura fino a 25 min di messaggi registrabili, (vedere i dettagli)
- ☺ Base e caricabatterie (nelle versioni con più portatili) possono essere anche fissati a muro

## Rispetto dell'ambiente ed economicità con le esclusive soluzioni Gigaset ECO-GREEN

### ❖ Esclusivo sistema Gigaset Green Home di 2a generazione ad alta efficienza energetica:

- **Bassissimo consumo**, risparmio di corrente fino al 60% mediante alimentatore **Energy Saving**
- **Batterie ricaricabili a lunga durata (20 h in conversazione e 220 h a riposo**, tempo che può essere aumentato con batterie da 800mA); **controllo elettronico della carica per allungarne la vita**
- **Onde radio azzerate** in stand-by (ECO+ abilitato)
- **Onde radio ridotte e modulate** in funzione della distanza base-portatile (riduzione fino all'80%) **garantendo comunque un'ottima qualità di conversazione**
- **Onde radio ridotte dell'80%** a fronte di una copertura di 25-150 m (ECO abilitato), copertura sufficiente per il funzionamento ottimale del cordless nella gran parte delle abitazioni e dei piccoli uffici

## MADE IN GERMANY: PROGETTAZIONE - PRODUZIONE - QUALITA'

Per informazioni e supporto è disponibile il Servizio Clienti Gigaset: **199.15.11.15**

- **Fabbrica certificata TUV: ISO 9001 (Sistema Qualità) e ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)**
- **Conforme alle Direttive Europee: CE (R&TTE), RAEE, RoHS, Batterie, ErP (Ecodesign), Reach**, ove applicabili
- **Copia della dichiarazione integrale di conformità** **0682** (Garanzia Qualità Totale) può essere scaricata in ogni momento dal sito [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs) oppure richiesta al servizio clienti Gigaset
- **QUALITA' GARANTITA** dal marchio GIGASET e dal numero del NOTIFY BODY accanto al MARCHIO CE
- **GIGASET E' MADE IN GERMANY: DESIGN - INNOVAZIONE - RISPETTO DELL'AMBIENTE - QUALITA'**

## Identificazione, Colore: Black (nero)

Gigaset	EAN	CODICE
➤ <b>A400</b>	- 4250366 816272	- S30852-H2201-K101
➤ <b>A400 duo</b>	- 4250366 816289	- L36852-H2201-K101
➤ <b>A400A</b>	- 4250366 816302	- S30852-H2221-K101

## Protocolli e Connessioni

### • Norme/Standard/Protocolli:

- ✓ **Internazionali:** DECT / GAP / Cat-iq 1.0 / SMS prot.1 / CLIP / CNIP / TBR 10, TBR 22, TBR 38, ES 203 021
- ✓ **Proprietari Gigaset:** HSP® / ECO® / ECO+®

### • Connessioni:

- ✓ su linea telefonica pubblica tradizionale (RTG),
- ✓ su linea ADSL previo uso di apposito filtro (splitter) o via collegamento ad apposito Router con porta FXS integrata
- ✓ su ISDN previo uso di apposita borchia NT Telecom,
- ✓ su linea commutata privata (PABX),
- ✓ **Fino a 4 portatili** Gigaset e DECT-GAP per base
- ✓ **Gigaset Repeater:** per ampliare l'area di copertura (non è assicurato l'handover automatico)

## Portata, Autonomia, Dimensioni

- **Portata:** fino a 50/300 m; (interno/esterno) ampliabile collegando Gigaset Repeater
- **Autonomia:**
  - ✓ Con batterie ricaricabili, Ni-MH, formato AAA (ministilo), capacità supportata da 400 a 800 mAh
  - ✓ In stand-by: fino a 220 h (con batterie da 550 mAh)
  - ✓ In conversazione: fino a 20 h (con batterie da 550 mAh) eventualmente incrementabile con batterie da 800 mAh
  - ✓ Tempo di ricarica totale delle batterie (550 mAh): ca 8 h (può essere un po' più lungo con batterie da 800 mAh)
- **Dimensioni:**
- ✓ **Portatile:**
  - dimensioni: 153 x 48 x 27 mm
  - peso: 88 / 112 g (senza/ con batterie)
- ✓ **Base**                      **A400**                      /                      **A400A**
  - dimensioni: 122 x 104 x 32 mm / 122 x 125 x 36 mm
  - peso (alimentatore ed accessori inclusi): 186 g / 235 g
- ✓ **Caricabatterie del portatile A400H** (in versioni duo):
  - dimensioni: 75 x 71 x 27 mm
  - peso: 85 g (alimentatore incluso)
- ✓ **Confezione completa A400/A400A:**
  - dimensioni: 224 x 166 x 67 mm      Peso: ca 430/480 g
  - confezioni singole in ogni pallet: 192 pz.
- ✓ **Confezione completa A400 duo**
  - dimensioni: 224 x 166 x 88 mm      Peso: ca 630 g
  - confezioni singole in ogni pallet: 144 pz.

## Comfort d'uso

- **Telefono multietnico:** menu in **28 lingue** (tutte le lingue Europee incluse Russo e Turco ...)
- **Chiamata aiutata tramite**
- ✓ **numeri grandi e ben visibili sul display** che aiutano a non sbagliare numero
- ✓ **tastiera con tasti ben distanziati e numeri grossi**
- ✓ ripetizione ultimi 10 numeri (diversi) chiamati
- ✓ 9 numeri a chiamata rapida con tasti da 2 a 9 e tasto 0
- ✓ lista ultime 25 chiamate ricevute/perse\*\* con indicazione di data, ora, numero (o nome se presente in rubrica)
- **Display e tastiera illuminati** per l'uso anche al buio:
- ✓ **Data ed ora si impostano automaticamente alla ricezione della prima chiamata\*/\*\***
- **Set di icone** per indicare lo stato d'uso, la qualità di ricezione ed il livello di carica delle batterie
- **Ricerca dei portatili** registrati sulla base tramite la semplice pressione di un tasto

## Servizi telefonici

- **Segnalazione acustica e visiva della chiamata**
- **Icone e messaggi di segnalazione sul display** (es. per chiamate perse\*\*)
- **Durata della conversazione in corso visibile sul display**
- **Modalità di selezione: controllata** (inserire il numero, controllare sul grande display che sia corretto e poi inviare la chiamata ) **oppure tradizionale** (sentire prima il tono di linea e poi digitare il numero)
- **Rubrica capiente: fino a 80 numeri/nomi**
- **Funzione CLIP\*, CNIP\*/\*\***,
  - ✓ Indicazione sul display del numero del chiamante\*
  - ✓ Indicazione del nome se memorizzato in rubrica\*,
- **Funzione "solleva e parla"** per rispondere più rapidamente e facilmente: quando il portatile è sulla base o sul supporto di ricarica si risponde alla chiamata sollevando il portatile senza premere alcun tasto
- **Blocco tastiera (non protetto da PIN)** per evitare pressioni involontarie dei tasti
- **Selezione DTMF** (a toni) e **DP** (decadica);
- Tasto **Flash** temporizzabile a scelta per l'uso su PABX
- **Pause di selezione** temporizzabili a scelta
- **Pre-selezione/Re-indirizzamento di un numero:**
  - ✓ Per uso automatico di un operatore a basso costo
  - ✓ Per indirizzare tutte le chiamate "non autorizzate" ad un numero inesistente (impostazione non protetta da PIN)

## Caratteristiche Audio del portatile A400H

- **Audio di qualità HSP® (High Sound Quality)**
- **Vivavoce** (best quality)
- **Mute** tradizionale (si sente ma non si viene sentiti), **senza musica in linea durante l'attesa**
- **MUTE bidirezionale** (non si sente e non si viene sentiti dall'interlocutore) **con o senza musica in linea**, mette in attesa la conversazione per il trasferimento della chiamata
- Servizio **Sveglia**
- **Ampia gamma di suonerie selezionabili a piacere**
- **Regolazione volume della suoneria:**
  - ✓ Portatile: 5 livelli + Crescendo + Tasto spegnimento
  - ✓ Base (solo di A400A): 5 livelli + suoneria spenta
- Regolazione volume del ricevitore e vivavoce su 5 livelli
- Suoneria differenziata tra le chiamate esterne (provenienti dalla linea telefonica) e quelle tra gli interni registrati sulla base Gigaset

## Segreteria Telefonica (solo A400A)

- ✓ **Funziona immediatamente** (plug & Play): basta collegare linea telefonica e corrente; è disponibile un messaggio di annuncio pre-registrato che potrete personalizzare in qualunque momento
- ✓ **Tempo di registrazione messaggi: fino a 25 minuti**
- ✓ **Tasto luminoso sulla base ad indicare la presenza di nuovi messaggi**
- ✓ **Ascolto dei messaggi tramite il portatile o usando i comodi tasti della base** (a vostra scelta)
- ✓ **Ascolto dei messaggi anche da remoto:** i messaggi sono protetti da un PIN (codice) conosciuto solo da voi
- ✓ **Inserimento di data e ora di ricezione del messaggio**
- ✓ **Messaggi salvati in mancanza di corrente**
- ✓ **Possibilità di ascoltare il messaggio in registrazione** e, volendo, di rispondere al chiamante
- ✓ **Base con suoneria indipendente** dal portatile e volume regolabile fino a zero
- ✓ **Servizio salva scatti** (per risparmiare ascoltando da remoto)

## Contenuto della confezione

- ✓ Portatile Gigaset A400H (2 portatili in A400 duo)
- ✓ Stazione base Gigaset A400 o A400A
- ✓ Supporto carica-batterie (solo nelle versioni con più portatili)
- ✓ 2 batterie ricaricabili Ni-MH formato AAA (ministilo) per ogni portatile in dotazione
- ✓ Manuale utente
- ✓ 1 alimentatore (uno per ogni portatile in dotazione)
- ✓ 1 Spina telefonica e 1 cavo di linea



## Funzionalità con più portatili A400H (versioni con più portatili)

- ✓ **Chiamata esterna collettiva** (squillano tutti i portatili)
- ✓ Possibilità di rispondere da qualunque portatile
- ✓ Trasferimento della chiamata in corso al portatile desiderato (trasferimento selettivo)
- ✓ **Chiamata selettiva tra interni** (si chiama e squilla solo il portatile chiamato)
- ✓ Conferenza a tre tra due interni ed un esterno (servizio gratuito, non necessita di alcun abbonamento)
- ✓ Trasferimento di singolo numero o di tutta la rubrica di un portatile agli altri portatili A400H e altri modelli Gigaset compatibili con la funzione

## Accessori

- ✓ Portatili Gigaset e DECT-GAP (con portatili diversi da Gigaset A400H è garantito il servizio telefonico di base ma tutti i servizi descritti nella scheda non sono assicurati)
- ✓ **Gigaset REPEATER:** in connessione radio con la stazione base per ampliarne l'area di copertura. Durante la conversazione è consigliato mantenere la copertura della stessa cella, passando dalla base al Repeater e viceversa qualora il collegamento dovesse diventare critico la conversazione in corso potrebbe cadere.  
Nota: i piccoli accessori dedicati (batterie, ulteriori caricabatterie, coperchio batterie ecc), se non disponibili presso il vostro rivenditore di fiducia sono, eventualmente, acquistabili on-line tramite il sito Gigaset (vi verrà fornito il supporto necessario tramite il service-partner Gigaset)

## Condizione per l'uso del servizio

- \*: se fornito dall'operatore di rete e, se richiesto, previo abbonamento
- \*\* : previo abbonamento al servizio CLIP