

Norme, installazione, configurazione

- **Norme internazionali:** DECT-GAP-CLIP-MWI (ETS 300 778-1),
- **Connessione su linea telefonica:**
 - ✓ Analogica pubbliche (RTG) in Italia,
 - ✓ ADSL previa interposizione di apposito filtro/splitter
 - ✓ VoIP via Router dotato di interfaccia VoIP interna e presa FXS
 - ✓ ISDN via borchia NT1 Plus per interfaccia analogica
- **Configurazione a max equipaggiamento: fino a 4 portatili** (uno o più portatili possono essere sostituiti da Gigaset L410)

Colore: Nero / Identificazione: (Codice - EAN)

- Gigaset AL110 : S30852-H2303-K101 - 4250366 823829
- Gigaset AL110 duo: L36852-H2303-K101 - 4250366 823836
- Gigaset AL110A: S30852-H2323-K101 - 4250366 823843

Portata, dimensioni, autonomia

- **Portata:** fino a max 50 / 300 m (interno/esterno)
- **Autonomia:** In stand-by/Conversazione: fino a 120/10 h
- **Caratteristiche meccaniche (peso/dimensioni):**
 - ✓ **Portatile AL110H:** Peso: 90 / 110 g. senza / con batteria
Dimensioni: 152 x 50 x 34 mm
 - ✓ **Caricabatterie:** Peso: 25/150g (senza/con alimentatore)
Dimensioni basetta: 27 x 71 x 75 mm
 - ✓ **Base AL110-110A:** Peso: 172 g (con alimentatore)
Dimensioni: 91 x 110 x 71 mm
- **Dimensioni confezione completa:**
 - ✓ AL110-110A: 224 x 166 x 88 mm - Peso: 470 g
 - ✓ A110 duo: 248 x 186 x 108 mm - Peso: 740 g
- **Quantità imballi singoli per Pallet:**
 - ✓ Gigaset AL110-110A: 144 pezzi
 - ✓ Gigaset AL110 Duo: 95 pezzi

Principali caratteristiche

- ❖ **Sistema Green Home Gigaset di 2° generazione:**
 - **Sistema ad alta efficienza energetica,** risparmio del 60%
 - **Onde radio azzerate** in stand-by (ECO+ abilitato), ridotte (fino all'80%) in conversazione
 - **Onde radio ridotte dell'80%** a fronte di una copertura di 25-150 m (ECO) ottimale nella gran parte delle abitazioni
 - **Onde radio modulate e ridotte automaticamente** in funzione della distanza base-portatile
 - **Controllo elettronico della carica delle batterie ricaricabili** per assicurarne lunga vita ed autonomia
 - **Rubrica per 40 numeri con nome**
 - **Compatibilità servizio CLIP*** di identificazione del chiamante
 - **Segreteria telefonica fino a 14 min. (AL110A)**



Welcome to the Gigaset family.



ECO DECT ENERGY SAVING



secondo portatile + charger solo in AL110 duo

Gigaset AL110 AL110A

Ulteriori funzionalità

- **Menu intuitivo in 28 lingue**
- ✓ Accesso alle funzioni mediante menu
- ✓ Tasto di navigazione a 2 vie
- ✓ Tasto blocco tastiera per evitare pressioni involontarie
- **Display B/N alfanumerico, illuminato, indicazioni complete**
- ✓ 13 cifre o caratteri visualizzabili contemporaneamente
- ✓ Data ed ora visualizzate in stand-by
- ✓ Durata della chiamata visibile sul display
- ✓ Linea di icone con livello di carica della batteria, ed icona della segreteria telefonica (in A145)
- ✓ Icona, messaggio di avviso e display lampeggiante con chiamate perse** o messaggio in segreteria (A145)
- **Selezione facilitata**
 - ✓ degli ultimi 10 numeri selezionati
 - ✓ delle ultime 20 chiamate perse**; nella lista sono visibili data, ora, numero o nome se presente in rubrica
 - ✓ 9 tasti di chiamata diretta (numerici 0 e da 2 a 9)
- ✓ **Risposta facilitata** tramite il servizio **Solleva e Parla**: se il portatile è in carica per rispondere basta sollevarlo
- **Servizio sveglia**
- **Servizio Mute**
- **Tasto di Ricerca dei Portatili - Paging**

Altre caratteristiche tecniche

- **Caratteristiche audio**
 - ✓ scelta volume suoneria tra 5 livelli + Crescendo + spenta
 - ✓ scelta tra 10 melodie di cui 7 polifoniche
 - ✓ 3 livelli di volume del ricevitore
 - ✓ toni di avviso per pressione tasti o batteria scarica
- Servizio di **Preselezione** con il quale è possibile:
 - ✓ inserire automaticamente il prefisso di accesso alla linea esterna quando si seleziona da centralini (PABX)
 - ✓ possibilità di definire a quali decadi (numerazioni esterne) dovrà essere anteposto il prefisso ed a quali invece non dovrà essere anteposto (numerazioni interne al PABX)
 - ✓ possibilità di inserire una o più pause dopo il prefisso
 - ✓ selezionare automaticamente un operatore a basso costo
 - ✓ instradare la chiamata eventualmente eseguita da persona non autorizzata ad una numerazione inesistente (la selezione viene inoltrata in linea ma senza alcun esito)
- **Metodo di selezione**
 - ✓ Multifrequenza (DTMF a TONI) o Decadica (DP)
- **Tasto Flash® con temporizzazione selezionabile a piacere**
- **Possibilità di installazione anche a muro**

Prerequisiti per usufruire di alcuni servizi

- * se il servizio è fornito dall'operatore di rete
- ** previo abbonamento al servizio CLIP

Segreteria telefonica (solo Gigaset AL110A)

- **Tempo di registrazione fino a 14 min.**
- **Segreteria senza tasti**, la segreteria viene comandata completamente e comodamente dal portatile e da remoto
- Annuncio predefinito e personalizzabile
- Indicazione presenza nuovi messaggi sul display
- Filtro messaggi con possibilità di rispondere al chiamante
- Servizio salva-scatti per interrogazione da remoto
- Annuncio vocale di data ed ora dei messaggi
- RegISTRAZIONI protette in mancanza di alimentazione

Contenuto della confezione

- Una base Gigaset AL110-AL110A (a seconda della versione)
- Un portatile AL110H in AL110 e AL110A
- Due portatili in AL110 duo
- 1 pack batteria ricaricabile NiMH (2 batterie in AL110 duo)
- 1 Alimentatore (2 in AL110 duo)
- 1 basetta carica batteria (solo in AL110 duo)
- Cavo linea telefonica
- Manuale utente

Funzionalità con più portatili

- Comunicazione tra interni senza alcun addebito
- Mute bidirezionale anche con musica su attesa (non si sente e non si viene sentiti)
- Chiamata collettiva e selettiva tra interni
- Trasferimento di un singolo numero o di tutta la rubrica tra portatili Gigaset compatibili con la funzione
- 2 chiamate contemporanee (1 interna, 1 esterna)
- Trasferimento della chiamata esterna (previa consultazione o forzoso) ad altro utente interno
- Conferenza tra 2 interni (anche L410) ed un esterno mediante "inclusione" di un secondo portatile (senza alcun abbonamento a servizi di operatore)

Accessori

- **Gigaset AL110:** questo sistema non collegato alla linea telef. è l'aggiuntivo più economico ed ideale per AL110/110A
- **Gigaset A510H: aggiuntivo suggerito** (disponibile da 10-2011);
- **Altri portatili Gigaset:** in www.gigaset.com/compatibility è possibile, scegliere il portatile aggiuntivo Gigaset (di modello diverso) che assicura il livello più alto di compatibilità
- **Portatili DECT-GAP (di altri fornitori):** garantiscono i servizi telefonici di base
- **Gigaset L410: ricevitore DECT vivavoce con comoda CLIP** di aggancio ad un indumento e pratico tastone di risposta per conversare continuando a svolgere le proprie attività

Nota: I piccoli accessori, eventualmente non reperibili nei punti vendita tradizionali, possono essere ordinati online su www.gigaset.it (area Customer Service – Acquisto accessori)

SERVIZIO CLIENTI: GIGASET - MADE IN GERMANY

DESIGN - INNOVAZIONE - PROGETTAZIONE

PRODUZIONE - QUALITÀ - RISPETTO DELL'AMBIENTE

- Per ogni informazione e supporto è disponibile il Servizio Clienti Gigaset: **199.15.11.15**
- **Fabbrica certificata TUV: ISO 9001 (Sistema Qualità) e ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)**
- **Conforme alle Direttive Europee: CE (R&TTE) ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach**
- **La dichiarazione di conformità CE 0682 è redatta in ottemperanza al sistema di "Garanzia Qualità Totale" ed è disponibile su www.gigaset.com/docs oppure è possibile richiederla al Servizio Clienti**
- **QUALITÀ GARANTITA dal marchio GIGASET - MADE IN GERMANY e dal numero dell'Organismo Notificato accanto al MARCHIO CE** **CE 0682**