

Standard ed interfaccia

- **Standard:** DECT, GAP, CLIP
- **Connessione:** su linea telefonica analogica italiana

Identificazione EAN e Colori

- **Gigaset AL140 Nero:** 4025515 841890
- **Gigaset AL140 Bianco:** 4250366 814711
- **Gigaset AL140 duo Nero:** 4025515 843733
- **Gigaset AL140 trio Nero:** 4025515 843740
- **Gigaset AL145 Nero:** 4025515 841920

Portata, dimensioni, autonomia

- **Portata:** fino a max 50 / 300 m (interno/esterno)
- **Autonomia:** In stand-by/Conversazione: fino a 120/10 h
- **Caratteristiche meccaniche (peso/dimensioni):**
- **Portatile:** Peso: 90 / 110 g. senza / con batteria
Dimensioni: 152 x 50 x 34 mm
- **Caricabatterie:** Peso: 25/150g (senza/con alimentatore)
Dimensioni bassetta: 27 x 71 x 75 mm
- **Base:** Peso: 172 g (con alimentatore)
Dimensioni: 91 x 110 x 71 mm

Dimensioni Confezione completa:

- AL140-145: 224 x 166 x 88 mm - Peso: 470 g
- A140 duo: 248 x 186 x 108 mm - Peso: 740 g
- A140 trio: 254 x 193 x 180 mm - Peso: 1000 g

Quantità imballi singoli per Pallet:

- AL140-145: 144 pezzi
- AL140 Duo: 95 pezzi
- AL140 Trio: 54 pezzi

Principali caratteristiche

- **ECO DECT:**
- Riduzione fino al 60% del consumo di corrente
- Alimentatore ad alto rendimento e basso consumo
- Potenza segnale radio azzerato in configurazione con "un" portatile in stato di stand-by sulla sua base.
- Potenza segnale radio ridotta e modulata (con due o più portatili) in funzione della distanza dei portatili dalla base (potenza ridotta fino al -75% ca. fino a 5 m dalla base con un'ottima qualità di ricezione)
- **Display B/N, alfanumerico illuminato**
- **Rubrica per 40 numeri con nome**
- **Funzione CLIP (*)** per visualizzazione del numero o del nome del chiamante se presente in rubrica
- **Segreteria telefonica fino a 14 min. (AL145)**
- **Possibilità di registrare fino a 4 portatili per base**



ECO DECT

AL140



solo in AL140 duo/trio

Ulteriori funzionalità

- **Menu intuitivo in 20 lingue**
- Accesso alle funzioni mediante menu
- Tasto di navigazione a 2 vie
- Tasto blocco tastiera per evitare pressioni involontarie
- **Display con indicazioni complete**
- 13 cifre o caratteri visualizzabili contemporaneamente
- Data ed ora visualizzate in stand-by
- Durata della chiamata
- Linea di icone con livello di carica della batteria, ed icona della segreteria telefonica (in A145)
- Icona, messaggio di avviso e display lampeggiante con chiamate perse o messaggio in segreteria (A145)
- **Selezione facilitata**
- 8 numeri a chiamata diretta con la pressione di un tasto
- degli ultimi 10 numeri selezionati
- delle ultime 20 chiamate perse (**)
(con data, ora, numero o nome se presente in rubrica)
- **Funzione sveglia con tasto dedicato**
- **Funzione Mute**
- **Tasto Ricerca dei Portatili - Paging**
- **Possibilità di installazione a muro (viti non incluse)**



AL145

Altre caratteristiche tecniche

• Caratteristiche audio

- scelta volume suoneria tra 5 livelli + Crescendo
- scelta tra 10 melodie di cui 7 polifoniche
- possibilità di disabilitare la suoneria
- 3 livelli di volume del ricevitore
- toni di avviso per pressione tasti/batteria scarica

• **Risposta automatica** (consente di rispondere semplicemente sollevando il portatile dalla base)

• Preselezione/re-indirizzamento di un numero:

- per uso comodo e del tutto automatico di operatori telefonici che offrono tariffe economiche con possibilità di indirizzare comunque i numeri desiderati verso l'operatore principale

- per re-indirizzare a numerazioni inesistenti chiamate non autorizzate

• Metodo di selezione

- multifrequenza (DTMF a Toni)
- decadica (DP)

• Tasto Flash ® con tempo programmabile

Segreteria telefonica

• Tempo di registrazione fino a 14 min.

- Annuncio OGM predefinito personalizzabile
- Gestione segreteria dal portatile
- Indicazione presenza nuovi messaggi
- Possibilità di rispondere alla chiamata
- Annuncio vocale di data e ora dei messaggi
- RegISTRAZIONI protette in mancanza di alimentazione

Funzionalità con più portatili

- Chiamata collettiva tra interni (alla chiamata squillano tutti i portatili)
- Comunicazione tra interni senza alcun addebito
- Trasferimento di un singolo numero o di tutta la rubrica tra portatili Gigaset compatibili con la funzione
- 2 chiamate contemporanee (1 interna, 1 esterna)
- Consultazione sulla linea interna (previa chiamata collettiva) e possibile trasferimento della chiamata esterna ad altro portatile
- Conferenza tra due interni ed un esterno mediante "inclusione" preventivamente segnalata di un secondo portatile (non è richiesto abbonamento a servizi di operatore)

Contenuto della confezione

- Stazione base Gigaset AL140-AL145
- Un portatile in AL140-AL145
- Due portatili in AL140 duo
- Tre portatili in AL140 trio
- 1 pack batteria ricaricabile NiMH (2 o 3 in duo o trio)
- Manuale utente
- 1 Alimentatore (2 o 3 in duo o trio)
- 1 o 2 Carica batteria (in duo o trio)
- Cavo linea telefonica e presa-spina tripolare

Accessori

- Altri portatili Gigaset DECT a standard GAP
- E' possibile ordinare i piccoli accessori (batterie ecc) via web: www.gigaset.com/it link "Accessori",

* se il servizio è fornito dall'operatore di rete

** previo abbonamento al servizio CLIP

Garanzia, Assistenza, Qualità

2 ANNI DI GARANZIA

Servizio Clienti al numero: 199.15.11.15

Certificazioni della fabbrica:

- **TUV ISO 9001: Sistema Qualità**
- **TUV ISO 14001: Sistema di Gestione Ambientale**

Conforme alle Direttive CE: RoHS, RAEE, Batterie

PROGETTATO E COSTRUITO IN GERMANIA

QUALITA' GARANTITA DAL MARCHIO GIGASET

E DAL NUMERO DEL NOTIFY BODY ACCANTO

AL MARCHIO CE

CE 0682