

Gigaset C380/C385/C38

SIEMENS

Standard, Connessione, Compatibilità

- **Standard:** DECT-GAP (CAT-IQ) - HSP - SMS - CLIP - CNIP
- **Connessione:** su linea analogica pubblica
- **Compatibilità:** - CAT-Iq e HDSP ready con base IP
- REPEATER Gigaset

Modello - Colori disponibili - EAN

- **Gigaset C380 - Titanium - EAN 4025515848264**
- **Gigaset C385 - Titanium - EAN 4025515849506**
- **Gigaset C38 - Titanium - EAN 4025515848356**

Portata, autonomia, dimensioni

- **Portata:** fino a max 50/300 m (interno/esterno)
- **Autonomia:** con batterie da 1000 mAh / 700 mAh
- In stand-by: fino a 330 h / 210 h
- In conversazione: fino a 38 h / 25 h
- **Dimensioni / Peso (senza/con batterie)**
 - **Portatile C38:** 147 x 50 x 30 mm / Peso: 92 / 116 g
 - **Base C380:** 104x126x55 mm - Peso: 185 g (alim. incluso)
 - **Base C385:** 126x128x55 mm - Peso 220g (alim. incluso)
 - **Carica batterie aggiuntivo:** 38 x 83 x 80 mm - Peso: 40g
- **Confezione completa / Pezzi per pallet**
 - C380 - C385: 224 x 166 x 88 mm / Quantità: 144 pz
 - C38: 224 x 166 x 60 mm / Quantità: 216 pz

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- **DECT ECO+ di 2a GENERAZIONE:** bassissimo (- 60%) consumo di corrente con alimentatore ad alto rendimento
- Potenza segnale radio totalmente azzerata in stand-by con ECO+
- Potenza segnale radio ridotta e modulata in funzione della distanza del portatile dalla base (fino a - 80% assicurando comunque un'ottima qualità di ricezione)
- Impostazione ECO manuale con riduzione fissa della potenza a - 80% per uso su distanze ridotte (25-150 m)
- **Viva voce di alta qualità "HSP" sul portatile**
- **Segreteria telefonica digitale (C385) fino a 25 min.**
- **Fino a 4 portatili Gigaset DECT-GAP per base**
- **Portatile C38 con CLIP da cintura (inclusa)**
- **Portatile con presa per auricolare a filo con spinotto jack 2,5 mm standard (auricolare non incluso)**
- **Con portatile C38 in uso su basi Gigaset IP analoghe:**
 - **CAT-IQ ready: Cordless Advanced Technology – Internet and quality** su supporto DECT per estendere la telefonia cordless a nuove applicazioni broadband
 - **HDSP ready: High definition sound performance** con codec voce ITU-T G722 – Banda 50Hz – 7KHz



Funzioni principali

- **Cordless di uso semplice, immediato, intuitivo**
 - Menu semplice ed intuitivo
 - **30 lingue modificabili** su necessità
 - Tasto di navigazione centrale a 2 vie illuminato
 - Segnalazione chiamata entrante anche visiva (**per deboli di udito**) mediante tasto viva voce lampeggiante
 - Indicazione di chiamate perse/ricevute o nuovi messaggi
- **Display 1,42" grafico illuminato ambra a 4096 colori**
 - 3 linee grafiche + 1 di softkey (96 x 64 pixel)
 - Orologio digitale e Globo preinstallati come screensaver
 - Tastiera illuminata ambra per facile uso anche notturno
 - Indicatore intensità di campo (qualità del segnale)
 - Indicatore livello di carica delle batterie
 - Indicazione durata della chiamata in corso
 - Ora e data visualizzate in stand-by (o screensaver)
- **Rubrica fino a 150 voci di memoria (numero+nome)**
- **Preselezione/Re-indirizzamento di un numero**
 - Per uso automatico di un operatore a basso costo.
 - Per re-indirizzare ad una numerazione inesistente chiamate non autorizzate
- **Sveglia con funzione snooze e tasto dedicato**
- **Tasto ricerca portatili (Paging)**
- **Funzione Solleva e Parla** (rispondi senza premere tasti)
- **Blocco della tastiera** per evitare pressioni involontarie dei tasti
- **Accesso rapido alla segreteria** integrata (C385) o alla segreteria di rete (tramite pressione di un tasto)
- **Possibilità di Installare a muro** sia la base che il caricabatterie per il portatile C38 aggiuntivo

Gigaset C380/C385/C38

Caratteristiche tecniche

• Funzione CLIP-CNIP

- Visualizzazione del numero o, se presente in rubrica, del nome del chiamante,
- Memorizzazione automatica di data e ora alla ricezione della prima chiamata *

• Selezione facilitata di numeri telefonici

- Visualizzazione del numero che si sta selezionando con possibilità di controllarlo e correggerlo prima di inviare la chiamata
- Lista ultimi 10 numeri diversi selezionati e richiamabili
- In caso di occupato numero richiamabile a tempo
- Se in rubrica il numero è associato ad un nome questo viene usato per le chiamate uscenti e quelle perse
- 9 numeri di chiamata diretta (tasti numerici 0 e da 2 a 9)

• SMS verso numeri di rete fissa e mobile*

- **Gestione facilitata di 20 chiamate** ricevute/perse (**):
- **MWI** (Message Wait Indicator) per indicazione luminosa presenza chiamata ricevuta o persa non ancora letta
- Indicazione di data ed ora della chiamata oltre a numero (nome se presente in rubrica) del chiamante
- Ricontattare il numero chiamante direttamente dalla lista

• Caratteristiche audio: **Qualità HSP**

- Stazione base (C380-C385) con 3 suonerie indipendenti dal portatile
- 15 melodie sul portatile di cui 5 polifoniche con HDSP
- Possibilità di differenziare le chiamate interne tra i portatili registrati sulla base e quelle esterne
- 5 livelli di volume di suoneria + crescendo
- Suoneria escludibile con la sola pressione del tasto *
- 5 livelli di volume di viva voce e 3 del ricevitore
- Funzione MUTE con o senza musica su attesa
- Toni di conferma pressione tasti e tono di avviso batterie scariche

• Impostazioni per servizi di rete

- Selezione: multifrequenza e decadica
- Flash (R) con temporizzazione impostabile tra 7 differenti valori compresi tra 80 e 800 ms
- Pause (P) di varia durata impostabili

Funzionalità con più portatili Gigaset

- Chiamata intercomunicante (tra interni) selettiva (si chiama solo il portatile desiderato) e senza costi
- Chiamata entrante da rete pubblica collettiva (squillano tutti i portatili)
- Trasferimento di un singolo numero o di tutta la rubrica tra portatili Gigaset compatibili con la funzione
- 2 chiamate contemporanee (1 interna, 1 esterna)
- Conferenza a 3 tra due interni ed un esterno mediante "inclusione" preventivamente segnalata di un secondo portatile (senza abbonamento a servizi di operatore)

SIEMENS



Funzioni Segreteria Telefonica (C385)

- **Funziona subito** (bastano corrente e linea) **grazie al messaggio standard pre-registrato** (plug and play)
- **Tempo di registrazione fino a 25 min.**
- Annuncio standard personalizzabile a piacere
- Ascolto amplificato (disattivabile) dei messaggi in arrivo con possibilità di rispondere alla chiamata
- Tasto luminoso sulla base ad indicare nuovi messaggi
- Ascolto messaggi completi di data ed ora di arrivo
- Accesso alla segreteria da base e da portatile
- **Ascolto dei messaggi anche da remoto**
- Messaggi protetti in mancanza di alimentazione

Contenuto della confezione

- Portatile Gigaset C38
- Stazione base C380 o C385 (no in C38)
- Supporto carica batterie portatile (no in C380-C385)
- Clip da cintura
- 2 batterie ricaricabili Ni-MH tipo AAA (ministilo)
- Manuale utente
- Alimentatore a basso consumo
- Cavo di linea con spina-presa (no in C38)

Accessori

- Gigaset C38
- Tutti gli altri portatili DECT a standard GAP, Gigaset
- Gigaset REPEATER (per estendere la portata)

* se il servizio è fornito dall'operatore di rete

** previo abbonamento al servizio CLIP

Garanzia, Assistenza, Qualità

2 ANNI DI GARANZIA

Servizio Clienti al numero: 199.15.11.15

Certificazioni: - TUV ISO 9001 (del Sistema Qualità)

- TUV ISO 14001 del Sistema di Gestione Ambientale

QUALITÀ GARANTITA DAL MARCHIO GIGASET E DAL NUMERO DEL NOTIFY BODY ACCANTO AL MARCHIO CE

CE 0682